

## K11/K11 R2R のファームウェアを更新する前に、以下の点にご注意ください:

- 1) ファームウェア更新に使用できるのは Windows PC のみです。
- 2) K11 を PC に接続するだけでなく、他のすべてのデバイスや DAC を PC の USB インターフェースから抜いておくことをお勧めします。
- 3) ファームウェアの更新中は、電源を切ったり USB ケーブルを抜いたりしないでください。もし中断した場合は、次回電源投入時自動的にファームウェア更新モードに入ります。


## K11/K11 R2R ファームウェアの更新手順 :

1. Windows コンピュータに USB Audio ドライバをインストールします。インストールが完了すると、FIIO コントロールパネルに FIIO K11 が表示されます。




2. K11 の電源を入れ、ノブを 2 秒間長押ししてメニュー設定に入り、画面に “ UPDATE ” と表示されるまでノブを回します。もう一度ノブを短く押し、“ Y/N ” オプションに入り、ノブを回して “ Y ” を選択し、短く押しとファームウェア更新モードに入ります。この時、K11 の画面には “ RETURN ” の文字が表示されます。
3. “ GD32\_MCU\_HID\_IAP\_Programmer.exe ” 更新ツールを開きます（このツールはインストール不要です）。


注意：“ IAP Device ” の設定が “ GD32 USB IAP in FS Mode ” である事を必ず確認して下さい。




4. “ open ”をクリックし、同梱のファームウェアファイルを選択します。



5. “ OK ”をクリックして、ファームウェア更新を開始します。更新が完了すると、“ Download successfully! ”と表示されます。“ 確定 ”→“ Cancel ”の順にクリックし、更新ツールを終了します。



**注意：下図に示すように、このインターフェースで“ Cancel ”ボタンをクリックしてソフトウェアを終了してください。“ OK ”をクリックすると、ソフトウェアが再び更新状態になります。**



6. K11 のファームウェア更新が完了すると、画面に “ RETURN “の文字が表示されます。ノブを短く押すと、” Y/N “オプションが表示されます。” Y “を選択して更新モードを終了します。その後、メニューに新しいファームウェア番号が表示されれば、K11 のファームウェア更新は成功です。